



De nieuwste toevoeging aan de *DSPeaker* productfamilie, de Anti-Mode™ X2, is een veelzijdige DSP-krachtpatser. Het beschikt over een geheel nieuw Anti-Mode 3-algoritme dat automatisch de combinatie van luidsprekers en subwoofer(s) met de akoestische omgeving optimaliseert.

X2 met analoge uitgangen



De uitvoering met analoge uitgangen is universeel inzetbaar, ook als voorversterker of als DAC. Zowel voor stereo, stereo met subwoofer(s) of alleen voor subwoofer(s).

Alle functies zijn realtime instelbaar met de meegeleverde afstandsbediening. Er worden meerdere geluidprofielen ondersteund met snelle toegang.

X2D met digitale uitgangen



Gebruikt u liever uw eigen DAC, neem dan de X2D met digitale uitgangen voor het stereosignaal. Subwooferuitgang is analog. Bruikbaar voor stereo, stereo met subwoofer(s) of alleen voor subwoofer(s).

Alle functies zijn realtime instelbaar met de meegeleverde afstandsbediening. Er worden meerdere geluidprofielen ondersteund met snelle toegang.

Anti-Mode™ X2 is de perfecte geluidsupgrade voor elk stereo home-audiosysteem

Adviesprijs: € 625,- incl. BTW

### **Firmware Highlights**

- Nieuwe Anti-Mode™ 3 correctie
- Cross-over voor luidsprekers en subwoofer(s)
- Automatische kanaalbalans en akoestische match van de luidsprekers en de subwoofer(s)
- Toonregeling 'on the fly' voor laag, midden en hoog
- Geheugen voor drie gebruiksprofielen

### **Aansluitingen**

- Analooq stereo òf 1 coaxiale S/PDIF digitale input (niet tegelijkertijd)
- 1 optical S/PDIF digitale input
- S/PDIF: 16 en 24 bits PCM, 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz
- USB Type-C connector voor Audio input
- USB Audio 1.0 stereo 24-bit 48kHz / 96kHz PCM (geen drivers nodig)
- Analoge stereo RCA-uitgang, analoge subwoofer RCA-uitgang
- Microfoon ingang 3,5 mm
- IR afstandsbediening (meegeleverd)
- Service USB port voor firmware updates (USB memory stick nodig)

### **Specificaties (typisch)**

- Frequentieband (analoog naar analoog): 5 Hz tot 22 kHz
- Analoge ingang (RCA): 2.3 Vrms (max)
  - SNR 100 dB , THD (-6 dB level) < 0.002 %
- Analoge uitgang (RCA): 2.2 Vrms (max)
  - SNR 107 dB, THD (-6 dB level) < 0.0015 %
- Digitale uitgang: Coax en Toslink
  - 96 kHz/24 bit
- Subwoofer uitgang: 2.3 Vrms (max)
  - SNR 100 dB, THD (-6 dB level) < 0.03 %
- Energieverbruik: in bedrijf 1,5W en in stand-by 0,1W
- Display is dimbaar, van helder tot donker (vertraagd automatisch uit)

### **Afmetingen**

- X2 gewicht: 0,3 kg
- X2 afmetingen: 126 mm (breed) x 80 mm (diep) x 28 mm (hoog)

### **Meegeleverd**

- voedingsadapter 12 Vdc
- gekalibreerde meetmicrofoon
- afstandsbediening + batterijen (2x AAA)
- Nederlandstalige handleiding

### **Overige**

- Configuratietool via webbrowser
- Firmware updates gratis
- Support in het Nederlands